

RC-IP1000 EINSTELLEN. STEUERN. GESTALTEN.



Live-Broadcasts steuern, indem bis zu 200 Kameras via IP überwacht und bedient werden. Dieser professionelle PTZ-Controller bietet unübertroffene Steuerungsmöglichkeiten, ohne dass dafür ein PC erforderlich ist. Dafür verfügt er über SDI- und HDMI-Anschlüsse sowie einen 7-Zoll-Multifunktions-Touchscreen, konfigurierbare Tasten, Drehregler und einen ergonomischen Joystick für die präzise manuelle Steuerung.

- IP-Video- und Eingangsüberwachung für bis zu 200 Kameras
- Registrieren und Einrichten der Kameras ganz ohne PC
- Professionelle Ein- und Ausgänge – HDMI-Ausgang, 12G-SDI Ein-/Ausgang, RJ45 seriell, LAN/POE+, zwei USB-Schnittstellen und zwei GPIO D-Sub 25-polige Kanäle
- Diverse physische Tasten und Wahlräder zur professionellen Steuerung und Einstellung
- Hochwertiger Joystick und Zoomwippe für ein intuitives und komfortables Design
- 7-Zoll-Touchscreen zum Betrachten der Feeds und Anpassen von AF-Einstellungen, Ausschnittsbereichen und mehr
- Ganz einfach mehrere Kameras gleichzeitig steuern, indem sie in Gruppen zusammengeführt werden
- Pfeiltasten für eine einfache Menüführung
- Erweiterte Voreinstellungen und Trace Control zur Steuerung anderer Kameras während der Verfolgung.

PRODUKTSORTIMENT



RC-IP1000

RC-IP1000

RC-IP100
Remote Camera
Control Application



RC-IP100



Remote Camera
Control Application

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

RC-IP1000

ALLGEMEINE ANGABEN

Stromversorgung (Adapter)

DC 12 V

Stromversorgung (PoE)

(PoE+ mit einigen Einschränkungen)

Außenabmessungen

B 342 mm x H 115 mm x T 245 mm
(ohne Controller-Ebene und hervorstehende Teile)

Gewicht

Ca. 3,5 kg (T.B.D.)

Betriebsumgebung (Temperatur)

0 °C bis +40 °C

LC-Display

Kapazitiver 7-Zoll-Touchscreen

Unterstützte Protokolle

XC Protokoll (IP)
NU Protokoll (seriell)

ANSCHLUSSPEZIFIKATION

Anzahl anschließbare Kameras

200 (IP), 5 (seriell)

Anzahl Kameragruppen

20 (10 Kameras pro Gruppe)

EIN-/AUSGÄNGE

Stromversorgung

XLR 4-polig (10,8 bis 20 V)

Video Eingabe/Ausgabe

IP IN (Videoschalter mit Kameraauswahl; 2x2/3x3
Multi-Kamera-Videoanzeige)

12G-SDI IN/OUT (2K/4K außer Durchgangssignal,
keine zusätzlichen Informationen wie Ton/Time
Code)

HDMI OUT (2K, keine zusätzlichen Informationen wie
Ton/Time Code)

Serielle Schnittstelle

RJ45 x 5

Tally/GPIO

D-Sub 25-polig x 2

**Videoanzeige auf dem
Touchscreen**

JA (SDI IN/IP)

Touch-Fokus auf dem Display

JA (SDI IN/IP)

USB

Bedienfeld: USB Typ A (zum Speichern von
Einstellungsdaten, Firmware-Update)
Rückseite: USB Typ A (zur Erweiterung)

SPEICHER

Voreinstellungen

Bis zu 100 für jede Kamera (abhängig von den
jeweiligen technischen Daten der Kamera)

**Unterstützung fester Tasten für
Voreinstellungen**

JA (in Verbindung mit den Zifferntasten der Kamera)

Trace-Funktion

Bis zu 10 für jede Kamera (abhängig von den
jeweiligen technischen Daten der Kamera)

BEDIENFELD

Menüführung

JA (Touchscreen oder Pfeiltasten und SET/
BACK-Tasten)

Anzahl konfigurierbarer Tasten

5 (USER1 bis USER10 können über den Touchscreen
gesteuert werden)

Touch-Fokus auf dem Display

JA (SDI IN/IP)

**Anzahl der wählbaren
Kameratasten**

10 (zur Auswahl von Voreinstellungen)

SONSTIGES

Kameraeinrichtung ohne PC

JA

**Gleichzeitige Einrichtung
mehrerer Kameras**

JA



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2023

Live for the story_

EINSTELLEN. STEuern. GESTALTEN.

RC-IP1000

Live-Broadcasts steuern, indem bis zu 200 Kameras via IP überwacht und bedient werden. Dieser professionelle PTZ-Controller bietet unübertroffene Steuerungsmöglichkeiten, ohne dass dafür ein PC erforderlich ist. Dafür verfügt er über SDI- und HDMI-Anschlüsse sowie einen 7-Zoll-Multifunktions-Touchscreen, konfigurierbare Tasten, Drehregler und einen ergonomischen Joystick für die präzise manuelle Steuerung.



Verkaufsstart: Dezember 2023

DETAILS ZUM PRODUKT:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code |
|-------------|--------------|---------------|
| RC-IP1000 | 6529C001AA | 4549292232639 |



Live for the story_

EINSTELLEN. STEuern. GESTALTEN.

RC-IP1000

Steuere deine Live-Broadcasts, indem du bis zu 200 Kameras via IP überwachst und bedienst. Dieser professionelle PTZ-Controller bietet unübertroffene Steuerungsmöglichkeiten, ohne dass dafür ein PC erforderlich ist. Dafür verfügt er über SDI- und HDMI-Anschlüsse sowie einen 7-Zoll-Multifunktions-Touchscreen, konfigurierbare Tasten, Drehregler und einen ergonomischen Joystick für die präzise manuelle Steuerung.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

| Produktname | Mercury Code | Packart | Paketbeschreibung | Menge | Länge (ca. cm) | Breite (ca. cm) | Höhe (ca. cm) | Bruttogewicht (ca. kg) | Nettogewicht (ca. kg) |
|-------------|--------------|---------|-------------------|-------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| RC-IP1000 | 6529C001AA | EA | Einzel | 1 | 46 | 36,7 | 30 | 4,3 | 4 |
| | | CT | Karton | 1 | 47,2 | 37,9 | 32,2 | 5 | |
| | | EP | Europalette | 16 | 120 | 80 | 138,8 | 75 | |
| | | | Lagen pro Palette | 4 | | | | | |
| | | | Kartons pro Lage | 4 | | | | | |
| | | | Produkte pro Lage | 4 | | | | | |

Lieferumfang

RC-IP1000 Controller



Live for the story_